



Repartidor EasyF 6D 5...2400MHz 11/14dB

Repartidor de 6 direcções para sinais de SMATV, com um desenho compacto e um comportamento electrónico eficiente.

Utilizado para instalação interior e para exterior sempre alojado num cofre (ref. 4163).

Fornecido em caixas de 10 uds.

Ref.	5469
	EFV6
EAN13	8424450118986

Embalagem

Caixa	6 uni.
Contentor	120 uni.

Dados físicos

Peso líquido	240,00 g
Peso bruto	240,00 g
Largura	121,00 mm
Altura	59,00 mm
Profundidade	14,00 mm
Peso do produto principal	240,00 g

Destaca-se por

- Sistema de conexão EasyF: facilidade de instalação e poupança na montagem
- Fabricado em Zamak, alta blindagem
- Grande fiabilidade: Fabricação automatizada com microcomponentes de última geração

- Perdas de passagem optimizadas
- Bom comportamento eléctrico: Redução do ruído impulsivo
- Inclui parafuso de fixação à terra
- Passagem de DC através das saídas para a entrada

Descubra

Sistema de conexão EasyF: simplicidade e poupança

O sistema EasyF trata-se de um inovador conceito de ligação do condutor central do cabo coaxial (vivo), com ligação directa no dispositivo aumentando a fiabilidade da ligação. A não utilização de conectores "F" possibilita a redução do chassis e a ligação de dois cabos coaxiais no mesmo compartimento.

- Poupança real de tempo: reduz significativamente o tempo de instalação pelo facto de não ser necessário a aplicação de conectores. Tem também a vantagem do espaço, evitando o processo de aperto dos conectores que complica quando este é reduzido
- Fiabilidade de ligação: A abraçadeira que suporta os cabos impede que este se solte
- Económico: não necessita de conectores ("F" ou "CEI") adicionais
- Optimização do espaço: as entradas e saídas são sempre do mesmo lado do dispositivo, evitando vincar os cabos coaxiais e facilitando o trabalho dentro de armários e caixas
- Montagem muito simples em apenas três passos: Requer apenas abrir e aparafusar a abraçadeira para ligar os cabos:

1. Abrir a abraçadeira
2. Inserir os cabos coaxiais previamente descarnados
3. Fechar e apertar a abraçadeira para assegurar a ligação

Mais informação acerca da fiabilidade do sistema EasyF

Com EasyF, a ligação do cabo coaxial no dispositivo realiza-se através de um sistema automático de inserção do vivo, (condutor central) por contacto, sem necessitar de soldadura.

- Durabilidade: o tempo de vida do dispositivo aumenta ao eliminar as soldas que se deterioram

com o passar do tempo

- Redução do índice de avarias: geralmente provocadas por soldas frias
- Optimização do comportamento electromagnético: em altas frequências
- Compromisso com o meio ambiente: elimina-se a contaminação provocada pelo processo de soldadura e reduz-se o consumo eléctrico associado ao processo de fabrico

Especificações técnicas : Ref. 5469

Margem de frequências	MHz	5 ... 2400	
		6	
Numero de saídas			SAT
Entradas/Bandas			
##			
Perdas de passagem W2	dB	14	14
Perdas de passagem W3	dB	14	14
Perdas de passagem W4	dB	12	12
Perdas de passagem W5	dB	12	12
Perdas de passagem W6	dB	13	11
Rejeição entre saídas	dB	13	11
		> 28	> 28
Conectores			Tipo "EasyF"
Tensão máxima	V	40	
Corrente máxima	mA	300	
Passagem DC			Saí. Entr.